



**Anwendung:**

BT-203 verbindet die Funktion einer 24h Digitaluhr mit einem einstellbaren Timer (Rückwärtszähler; max 99:59 min).

Die große 4-stellige Digitalanzeige mit 100 mm Höhe sorgt für eine gute Ablesbarkeit der Uhr-, Timerzeit auch aus größerer Entfernung.

Alle Einstellungen des BT-203 erfolgen über die 4 Taster auf dem Display, oder optional über eine Fernbedienung.

BT-203 ist spannungsausfallsicher konzipiert, d.h. Uhrzeit und Timer laufen auch während der Trennung von der also Netzspannung bzw. Spannungsausfall weiter und werden nach dem Wiedereinschalten mit dem aktuellen Wert angezeigt.

**Mit dem BT-203 wissen sie immer die noch verbleibende Trainingszeit und sie werden ihre letzte schnelle Runde noch vor Trainingsende antreten.**

**Usage:**

BT-203 connects the function of 24h digital clock with a tunable timer (down counter; max 99:59 min).

The big 4-digit display with 100 mm height provides a good visibility of the clock-, timertime even from greater distance.

All adjustments of the BT-203 are made by the 4 buttons on the display or optionally by remote control.

BT-203 is constructed voltage failsave, i.e. watch and timer continue to work while the power supply is disconnected resp. While voltage brakedown. Current values will be shown after restarting.

**With the BT-203 you always know how much qualifying time is left and you always will start your last fast lap before the end of the qualifying.**

**Technische Daten:**

**Digital Uhr-Timer: BT-203**

Display: vier 7-Segment LED  
Displays 100mm hoch, Farbe rot

Versorgungsspg.: 9 V von Steckernetzteil

Stromverbrauch: 800 mA

**Steckernetzteil:**

Typ: getaktetes Schaltnetzteil

Eingangsspannung: 100 - 240 V~ 50-60 Hz

Stromverbrauch: 320 mA

Ausgang: 9 VDC 1,33 A

Gewicht: 112 g

Anschlußkabel: 1600 mm

**Technical Data:**

**Digital Clock-Timer: BT-203**

Display: four 7-segment LED  
displays 100 mm height, color red

Input Voltage: 9 V from Power Supply

at: 800 mA

**Power Supply:**

Type: Switch Mode Power Supply

Input Voltage: 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz

at: 320 mA

Output: 9 VDC 1,33 A

Weight: 112 g

Connection wire: 1600 mm

Teile Nr. Part No.	Bezeichnung Discription	Länge Length [mm]	Breite Width [mm]	Höhe Height [mm]	Gewicht Weight [mm]
-----------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------

BT-203	Digital Uhr-Timer/Digital Clock-Timer	395	147	40	1900
--------	---------------------------------------	-----	-----	----	------

BT-IR01	Infrarotfernbedienung für Digital Uhr-Timer/ Remote control for Digital Clock-Timer				
---------	--	--	--	--	--